

Пульт служебной связи СДК-35.2

ПАСПОРТ

СДК-23041674.035.2 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА	3
4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ	4
4.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
4.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	4
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	4
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт служебной связи СДК-35.2 предназначен для организации канала громкоговорящей связи с переговорными устройствами СДК-029.

СДК-35.2 обеспечивает двухстороннюю громкую связь с абонентом.

Связь полудуплексная, управление разговором осуществляется с пульта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульты имеют следующие характеристики:

- Длина линии связи до переговорного устройства- до 500 м;
- Количество каналов связи - 2;
- Габаритные размеры СДК-035.2 - 130x180x55мм;
- Масса, не более - 0,3 кг;
- Питание - 220В, 50Гц, 0,05А

3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА

Пульт имеет пластмассовый корпус. На лицевой панели расположена кнопка управления разговором и кнопка выбора канала. На задней стенке корпуса расположен выключатель питания.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ

4.1. Указания мер безопасности

Работы, связанные с подключением к блокам внешнего оборудования, должны проводиться при отключенном электропитании.

4.2. Установка и подключение

Пульт СДК-35.2 может устанавливаться в закрывающемся боксе. Крепление пульта СДК-35.2 осуществляется при помощи шурупов через отверстия на нижней панели. В бокс должна быть подведена розетка питания пульта 220В и линия связи с переговорным устройством.

Переговорные устройства СДК-029 подключаются к пульту двухпроводной изолированной линией связи длиной не более 500 м. Подключение полярное. При правильном определении полярности на линии должно быть напряжение 18±2 В. При неправильном определении полярности напряжение на линии **26±2 В.**

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Связь с переговорным устройством устанавливается при включении питания пульта служебной связи СДК-35.2. Выбор канала связи осуществляется нажатием кнопки «Выбор канала». Номер выбранного канала подсвечивается.

При отжатой кнопке «Разговор» осуществляется прослушивание переговорного устройства, при нажатой кнопке «Разговор» передается сообщение на переговорное устройство.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Пульт СДК-35.2
- Паспорт

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт служебной связи **СДК-35.2** зав. № _____, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 26 октября 2022 г.

Штамп ОТК

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пульта СДК-035.2 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу С-Петербург, ул. Полевая Сабировская д.49, тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
2. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
3. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.