

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА.....</b>	<b>3</b>
<b>4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ.....</b>	<b>4</b>
4.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
4.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....	4
<b>5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....</b>	<b>4</b>
<b>6. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....</b>	<b>5</b>
<b>7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....</b>	<b>5</b>
<b>8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....</b>	<b>6</b>
<b>9. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>6</b>

**Пульт служебной связи СДК-035****ПАСПОРТ**

Версия 001 от 01.01.15

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт служебной связи СДК-035 предназначен для организации канала громкоговорящей связи с переговорными устройствами СДК-029.

СДК-035 обеспечивает двухстороннюю громкую связь с абонентом.

Связь полудуплексная, управление разговором осуществляется с пульта.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульты имеют следующие характеристики:

- Длина линии связи до переговорного устройства- до 500 м;
- Количество каналов связи - 1;
- Габаритные размеры СДК-035 - 130x180x55мм;
- Масса, не более - 0,3 кг;
- Питание - 220В, 50Гц, 0,05А

## 3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА

Пульт имеет пластмассовый корпус. На лицевой панели расположена кнопка управления разговором и кнопка выбора канала. На задней стенке корпуса расположен выключатель питания.

## 4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ

### 4.1. Указания мер безопасности

Работы, связанные с подключением к блокам внешнего оборудования, должны проводиться при отключенном электропитании.

### 4.2. Установка и подключение

Пульт СДК-035 может устанавливаться в закрывающемся боксе. Крепление пульта СДК-035 осуществляется при помощи шурупов через отверстия на нижней панели. В бокс должна быть подведена розетка питания пульта 220В и линия связи с переговорным устройством.

Переговорное устройство СДК-029 подключаются к пульту двухпроводной изолированной линией связи длиной не более 500 м. Подключение полярное. При правильном определении полярности на линии должно быть напряжение  $18\pm 2$  В. При неправильном определении полярности напряжение на линии  $26\pm 2$  В.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Связь с переговорным устройством устанавливается при включении питания пульта служебной связи СДК-035.

При отжатой кнопке «Разговор» осуществляется прослушивание переговорного устройства, при нажатой кнопке «Разговор» передается сообщение на переговорное устройство.

## 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Пульт СДК-035
- Паспорт

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт служебной связи **СДК-035** зав. № \_\_\_\_\_, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «       » \_\_\_\_\_ 20        г.

Штамп ОТК

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пульта СДК-035.2 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу С-Петербург, ул. Полевая Сабиловская д.49 тел. (812) 936-26-10.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
2. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.

## 9. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	История изменений
001	01.01.15	Базовая версия