

Пульт служебной связи СДК-035

ПАСПОРТ

СДК-23041674.035 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА	3
4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ	4
4.1. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
4.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	4
6. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт служебной связи СДК-035 предназначен для организации канала громкоговорящей связи с переговорными устройствами СДК-029, в том числе:

- для организации связи между кабиной лифта, работающего в режиме «перевозка пожарных подразделений», и основным посадочным этажом;

- служебной лифтовой связи между машинным помещением и крышей лифта, машинным помещением и приямком.

СДК-035М обеспечивает двухстороннюю громкую связь с абонентом.

Связь полудуплексная, управление разговором осуществляется с пульта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пульты имеют следующие характеристики:

- Длина линии связи до переговорного устройства- до 500 м;
- Количество каналов связи - 1;
- Габаритные размеры СДК-035 - 130x180x55мм;
- Масса, не более - 0,3 кг;
- Питание - 220В, 50Гц, 0,05А

3. КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА

Пульт имеет пластмассовый корпус. На лицевой панели расположена кнопка управления разговором. На задней стенке корпуса расположен выключатель питания.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ ПУЛЬТОВ НА ОБЪЕКТЕ

4.1. Указания мер безопасности

Работы, связанные с подключением к блокам внешнего оборудования, должны проводиться при отключенном электропитании.

4.2. Установка и подключение

Пульт СДК-035 может устанавливаться в закрывающемся боксе. Крепление пульта СДК-035 осуществляется при помощи шурупов через отверстия на нижней панели. В бокс должна быть подведена розетка питания пульта 220В и линия связи с переговорным устройством.

При использовании СДК-035М для связи с кабиной лифта, работающего в режиме «перевозка пожарных подразделений», энергоснабжение пульта должно производиться как для электроприемников 1 категории.

Допускается электропитание от сети 220В 50 Гц с категорией ниже первой только с использованием источника бесперебойного питания

Переговорное устройство СДК-029 подключаются к пульту двухпроводной изолированной линией связи длиной не более 500 м. Подключение полярное. При правильном определении полярности на линии должно быть напряжение 18 ± 2 В. При неправильном определении полярности напряжение на линии 26 ± 2 В.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Связь с переговорным устройством устанавливается при включении питания пульта служебной связи СДК-035.

При отжатой кнопке «Разговор» осуществляется прослушивание переговорного устройства, при нажатой кнопке «Разговор» передается сообщение на переговорное устройство.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- Пульт СДК-035
- Паспорт

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт служебной связи **СДК-035** зав. № _____, соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие пульта СДК-035 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 7 лет с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу С-Петербург, ул. Полевая Сабировская д.49 тел. (812) 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

1. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
2. На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
3. На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.